

หลอดฮาโลเจนพาร์ PAR Halogen A

คุณสมบัติ


- หลอดฮาโลเจนพาร์ สามารถใช้แทนหลอดไส้ Par20 หรือ Par30 ได้ทันที
- หลอดฮาโลเจนพาร์ 20 สามารถใช้แทนหลอดไส้ R63 ได้ทันที
- ทนทานขึ้นสุดยอด ด้วยอายุการใช้งานนาน 2,000 ชั่วโมง
- ประหยัดไฟฟ้าจริง กินไฟน้อยกว่าหลอดไส้ทั่วไปถึง 10%
- ช่วยส่องเน้นวัตถุ ให้มีสีสันสวยงามเป็นธรรมชาติ (Ra = 100)
- ออกแบบได้อย่างชาญฉลาด สามารถใช้สวิตช์ทิมเมอร์หรี่แสงได้
- Reflector ออกแบบด้วยเทคโนโลยี WISO ของฟิลิปส์ ซึ่งให้ปริมาณแสงมากยิ่งขึ้น และคงที่ตลอดอายุการใช้งาน
- มีให้เลือกทั้งแบบสปอต และฟลักซ์



PAR HalogenA

การใช้งาน

- ใช้งานได้หลากหลายสถานที่ เช่น ใช้กับงานตกแต่งร้านค้า โรงแรม ภัตตาคาร



Universal



มุมจุดหลอด

ข้อมูลจำเพาะหลอดฮาโลเจนพาร์ PAR Halogen A

รายการสินค้า	ขนาดขย (มม.)	ขั้ว	ความสว่าง (ลูเมน)	อุณหภูมิสี (เคลวิน)	ความถูกต้องของสี (Ra)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)
PAR20 HALOGEN A 50W E27 230V 25D 1CT/15	64.5X91	E27	850	2,700	100	2,000
PAR30 HALOGEN A 75W E27 230V 10D 1CT/15	97X90.5	E27	5,525	2,700	100	2,000
PAR30 HALOGEN A 75W E27 230V 30D 1CT/15	97X90.5	E27	1,700	2,700	100	2,000
PAR38 HALOGEN A 100W E27 230V 30D 1CT/15	123.5X136	E27	2,550	2,700	100	2,000